

Bekontaktis įtampos indikatorius FLUKE1ACE4

Saugaus naudojimo nuostatai:

- Nenaudoti įrankio, jei įjungus nemirksi VoltBeat.
- Patikrinti žinomą veikiančių įtampos šaltinių (veikimo diapazone), prieš ir po nežinomo šaltinio tikrinimo.
- Jei tikrinamos įtampos kuriamas laukas yra nepakankamai stiprus, indikatorius gali ir neužsidegti, net esant įtampai. Tam įtakos gali turėti:
 - Kabelių ekranavimas.
 - Izoliacijos storis ir tipas.
 - Atstumas iki įtampos šaltinio.
 - Indikatoriaus ir baterijų būklė.
- Nenaudoti indikatoriaus jei numanomas jo gedimas arba pažeidimas.
- Nenaudoti įtampos didesnės nei nurodyta veikimo diapazone.
- Atsargiai matuoti įtampas virš 30V.
- Skirtas naudoti patalpose.

Charakteristikos:

Suderinamas su IEC 61016-1:2001, UL 61016-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61016-1-04, ISA-85.02.01 ir IEC 61326-1:2006 standartais.

Veikimo diapazonas: 200V ~ 1000V AC.

Darbinė temperatūra: -10°C ~ +50°C.

Drėgmė: 0 ~ 95% (0°C ~ 30°C).

Maksimalus aukštis virš jūros lygio: 3000m.

Naudojimas:Indikatoriaus įjungimas/išjungimas:

Paspausti žalią mygtuką indikatoriaus įjungimui. 2 pyptelėjimai ir pradėjęs mirksėti VoltBeat reiškia normalų indikatoriaus veikimą. Paspausti ir palaikyti žalią mygtuką nuspaustą indikatoriaus išjungimui. Ilgas pyptelėjimas ir užgesęs VoltBeat reikš indikatoriaus išsijungimą.

VoltBeat:

Indikatoriaus veikimo ir baterijos tikrinimo testas. Normaliai veikiant sumirksi 2 kartus kas sekundes,

Įtampos tikrinimas:

Priartinus indikatoriaus galą prie AC įtampos, indikatoriaus galas pradės šviesti.

Automatinis išsijungimas:

Indikatorius automatiškai išsijungia po 5 minučių nenaudojimo. Indikatorius supypsi 3 kartus prieš automatiškai išsijungdamas.

Pypsėjimo išjungimas:

Įjungiant indikatorių laikyti žalią mygtuką nuspaustą daugiau nei 2sekundes. Išjungus ir vėl įjungus indikatorių, pypsėjimas vėl bus įjungtas.

Išsekusios baterijos:

Nustojus mirksėti VoltBeat, pakeisti baterijas.

Daugiau informacijos: www.fluke.com.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.